

Выбор дня недели для настройки

Выбор типа расписания для понедельника

Пример расписания P1

Подтверждение команды

Выбор часа для настройки (выделен 7 час)

CUSTOM 24h						
0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23				

МЕНЮ OK

Выбор режима работы для конкретного часа

Comfort

МЕНЮ OK

Подтверждение команды

OK

МЕНЮ OK

Выбор следующего часа для настройки

CUSTOM 24h						
0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23				

100 мм, 100 мм, 100 мм, 70 мм, 100 мм, 100 мм, 100 мм

Размеры в мм

- Освободить датчик Bullet Sensor от шнура электропитания.
- Установить датчик Bullet Sensor на настенный держатель.

1. Осторожно переверните конвектор нижней частью вверх.
2. Возьмите одну из опорных планок и приложите к посадочной площадке на правом или левом краю конвектора так, чтобы она плотно прилегала к корпусу конвектора, отступив на три воздуховыпускных отверстия. Винтовое отверстие должно совпадать с воздуховыпускным отверстием.
3. Закрепите опорную ножку с помощью специального крепежа.

Модель	ECH/AG-500 PE3	ECH/AG-1000 PE3	ECH/AG-1500 PE3	ECH/AG-2000 PE3
Номинальная потребляемая мощность, Вт	500	1000	1500	2000
Номинальное напряжение, В-Гц	220-240 ~50-60	220-240 ~50-60	220-240 ~50-60	220-240 ~50-60
Сила тока, А	2,17	4,3	6,5	8,7
Степень пылевлагозащиты	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс	I класс
Площадь обогрева, м²	до 10	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	650×88×220	650×88×220	1050×88×220	1350×88×220
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	715×150×290	715×150×290	1115×150×290	1415×150×290
Вес нетто/брутто, кг	3,0 / 3,8	3,0 / 3,8	4,55 / 5,45	5,75 / 7,3

2021/1